

VERTICAM® LITE

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE



UTILISATION
Ø60 à Ø800 mm



CAMERA 360°
Pan 360°, Tilt 180°



IP68
10 Bars (90 m)



LONGUEUR
30 mètres



ENREGISTREUR
Photo, Vidéo



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRES
Audio, Ecrit



Caméra d'inspection de cheminée

La portabilité de la Verticam® Lite permet à son opérateur de l'emporter partout sur le terrain.

- ⊕ Idéal pour l'inspection de conduits de cheminée
- ⊕ Idéal pour l'inspection de puits de forage et tous conduits verticaux



📷 CAMÉRA

| | |
|--------------|--------------|
| Diamètre | Ø50 mm |
| Longueur | 88 mm |
| Capteur | CCD couleur |
| Eclairage | 4 LEDs |
| Résolution | 752 x 582 px |
| Angle de vue | 90° |
| Sondée | oui |
| Rotative | oui |

📏 RÉGIE

| | |
|--------------|-----------------|
| Taille | 8 Pouces |
| Diagonale | 20.32 cm |
| Résolution | 800 x 600 px |
| Stockage | USB |
| Commentaires | Audio, Ecrit |
| Batterie | Li-Ion 8800 mAh |
| Autonomie | ≈ 7 heures |

📏 JONC

| | |
|----------|-----------|
| Longueur | 30 mètres |
| Odomètre | en option |

🛡️ FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------|---------------|
| Température | -28°C à +50°C |
|-------------|---------------|



VERTICAM® LITE

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE

Le pack de base

1 caméra 360° inox CCD couleur Ø50 mm, 4 LEDs de 1W

1 câble vidéo 30 mètres sur dévidoir portable

1 écran TFT LCD 8"

1 enregistreur numérique intégré (vidéo / photo / audio)

1 batterie Li-ion 8800 mAh

1 télécommande pour l'enregistreur

1 clavier d'incrémentation de commentaires

2 câbles de liaison (3 / 5 mètres)

1 câble de contrôle

3 centreurs (Ø109 mm / Ø135 mm / 220 mm)

1 adaptateur secteur / chargeur batterie

1 clé USB 16 Go

1 manuel d'utilisation (Français / Espagnol / Anglais)